CAR-015 (Cargador)

Cargador de Baterías Ni-Cd/ Ni-MH automático.

¿Que es "Omni"? Es un cargador equipado con sistema exclusivo de detección total, detección automática de voltaje, temporizador de seguridad de carga, detector automático de máximo voltaje. Es capaz de cargar packs de 1 a 10 baterías (1,2 a 12V). Es capaz de descargar baterías para evitar el efecto "memoria" en estas. Está equipado con un temporizador para evitar sobrecargar la batería. Incorpora un circuito electrónico de protección contra cortocircuitos, sobrecarga y sensor de temperatura. Un cargador que dispone de selección de corriente de carga..... Esto es "Omni".

INSTRUCCIONES:

1.) Inserte el cargador en la salida de corriente (CC). El piloto de funcionamieto luce como se muestra como en la Fig. 1.

2.) Seleccione la corriente de carga adecuadamente. Es recomendable elegir una corriente de carga entre 0,3C y 1C (C es igual a la capacidad de la batería).

3.) Ajuste el cinturón-sensor de temperatura al pack de baterias (Precaución: póngalo bien ajustado).

4.) Conecte el pack de baterias al cargador. La luz de cargado marcada "CHARGE" se ilumina en rojo (Fig.1). Durante la carga las luces de "40%" y "80%" se iluminan en rojo, indicando que la carga está en progreso (Fig. 2).

5.) Durante la carga, presione el botón de "carga / descarga" (marcado como "CHARGE / DISCHARGE") para pasar a descargar la batería. Para volver al modo de carga vuelva a presionar el mismo botón.

6.) Después de que el proceso de descarga se haya completado, el cargador pasara al modo de carga automáticamente.

7.) Cuando la batería termine de cargarse se iluminará una luz verde (marcada como "READY" Fig. 2) indicando que el proceso de cargado ha terminado.

8.) Desconecte el pack de baterías del cargador.

9.) Desconecte el cargador de la salida de corriente (CC).

ATENCIÓN:
Sólo para uso en interiores.
Utilizar solamente con packs de baterías recargable de Ni-Cd o Ni-MH.

Especificaciones Técnicas:
Voltaje de entrada: 12V DC
Voltaje de Salida: 1.4V - 14V DC
Corriente de Salida: 100mA - 4000mA
(Para conectar a 220v ca. se recomienda la fuente ALM-019).