Inversor de Onda Modificada

Onda cuadrada:
Inversor de corriente de onda cuadrada. Diseño con rango de potencia de 1.000W (2.000W de Pico). Máxima fiabilidad de diseño para transformar la corriente de 12V/24V/48V a 220V. Protección por calentamiento, baja tensión, sobretensión, cortocircuito y sobrecarga. No apto para cargas reactivas.

Modelo	PB-OM12-1000 PB-OM24-1000
Potencia	1000W
Potencia de Pico	2000W
Voltaje de Entrada	DC12V / DC24V
Tipo de onda de salida	Onda Senoidal Modificada
Voltaje de salida	220-240V AC
Frecuencia de salida	50/60Hz±3
Salida Puerto USB	5V 500mA (opcional)
Eficiencia	90%
Consumo sin Carga	Menos de 0.3A
Alarma por batería baja	DC 10.5~11.5V , 21.5~23V
Apagado automático por nivel de batería baja	DC 9.5~10.5V, 20.5~22V
Ventilador	2
Base Enchufe AC	SCHUKO * 2
Certificación	CE , RoHS, FCC
N.W./unidad	2,10 kg
Embalaje	10 pcs/cartón, Caja regalo
Garantía	12 meses