

# Inversor de Onda PURA



## Onda Pura:

Inversores de corriente de onda pura. Diseño SOFT START con rango de potencia de 2.000W (4.000W de Pico). Máxima fiabilidad de diseño para transformar la corriente de 12V/24V/48V a 220V. Protección por calentamiento, baja tensión, sobretensión, cortocircuito y sobrecarga. Apto para todo tipo de cargas reactivas/inductivas.

Modelo	PB-OP12-2000		PB-OP24-2000	
	Potencia	2000W		
Potencia de Pico	4000W			
Voltaje de Entrada	DC12V			DC24V
Tipo de onda de salida	Onda Senoidal Pura			
Voltaje de salida	220-240V AC			
Frecuencia de salida	50/60Hz±3			
Puerto USB	5V 500mA (opcional)			
Eficiencia	90%			
Consumo sin Carga	Menos de 0.5A			
Alarma por batería baja	DC 10.5~11.5V , 21.5~23V			
Apagado automático por nivel de batería baja	DC 9.5~10.5V, 20.5~22V			
Ventilador	2			
Base Enchufe AC	SCHUKO * 2			
Certificación	CE , RoHS, FCC			
N.W./unidas	5kg			
Embalaje	2pcs/cartón, Caja regalo			
Garantía	24 meses			

